

DSLRKIT AAA/LR03-auf-CR2032-Adapter mit Scheinbatterie

Produktübersicht

Ersetzt herkömmliche CR2032-Münzbatterien in fest installierten Geräten. Mit zwei AAA/LR03-Batterien erreicht Ihr Gerät eine erheblich verlängerte Laufzeit – ohne häufige Batteriewechsel. Ideal für Wandthermometer, drahtlose Drucktasten, Fernschalter, Smart-Sensoren und andere Geräte, die ursprünglich CR2032-Batterien verwenden.

Hauptmerkmale

- Einbaubar ohne Modifikationen am Gerätegehäuse (dank 7cm ultradünnem flexiblen Flachkabel, FFC)
- Ein-/Ausschalter zur Vermeidung unnötigen Standby-Stromverbrauchs
- Scheinbatterie aus Original-CR2032-Gehäuse gefertigt: passende Krümmung, Dicke und Kantenmaße für sicheren Sitz
- Identische Größe, Form und Kontaktfläche wie echte CR2032-Batterien
- Kompatibel mit den meisten fest installierten CR2032-Batteriefächern
- Verlängerte Laufzeit im Vergleich zu Münzbatterien

Technische Daten

- Eingang: 2 × AAA/LR03 (je 1,5V, insgesamt 3V)
- Scheinbatterie: Identisch zu CR2032 (Maße, Krümmung, Kontaktflächen)
- Batteriehalter: 73,5 × 26,5 × 15,5mm (inklusive Vorsprünge)
- Kabellänge (FFC): 7cm (2,75 Zoll)

Installationshinweise

1. Zwei AAA/LR03-Batterien im Halter einstecken (Polarität beachten).
2. Scheinbatterie via FFC-Kabel mit dem Batteriehalter verbinden.
3. Scheinbatterie im CR2032-Batteriefach des Geräts platzieren (passt wie originale Münzbatterie).
4. Ein-/Ausschalter auf ON stellen, um das Gerät zu aktivieren; auf OFF schalten, wenn es nicht verwendet wird.

Wichtige Hinweise

1. Mehrere Scheinbatterien können in Reihe oder Parallel geschaltet werden – ausschließlich innerhalb dieser Produktreihe. Vermeiden Sie die Kombination mit anderen Scheinbatterie-Typen, um Spannungsinkompatibilitäten oder physische Unpassungen zu verhindern.
2. Für optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von Standard-1,5V-AAA-Alkalibatterien oder AAA-Lithiumbatterien.
3. Bei der Nutzung von 1,2V-NiMH-Wiederaufladbarem AAA-Batterien können Geräte mit Spannungsempfindlichkeit eine kürzere Laufzeit aufweisen (durch niedrigere Betriebsspannung).
4. Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Einklemmen des FFC-Kabels, um Schäden an den Leitern zu verhindern.

Lieferumfang

1 × AAA/LR03-auf-CR2032-Scheinbatterie-Adapter (Batteriehalter + Scheinbatterie)